DATENBLATT

PDU BN Essent. Metered, 24xC13, 3xC19 Mess. p. PDU, lok. Anz.+Web, CEE 16 A blau





Beschreibung

BN ESSENTIAL Metered
Messung pro Phase
Eingang: 16A/230V | 3,6kW
Ausgang: 24xC13 0° Kaltgerätedose
3xC19 90° Kaltgerätedose
Zuleitung: 3.0m | 2,5mm²
mit CEE 16A Stecker, blau
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
Integrierter Webserver mit Webinterface
2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
1x USB-A Anschluss
2x Schnittstelle für Sensoren
2.0" TFT Farbdisplay
inkl. Haltewinkel;
mit BACHMANN Logo
Verpackt im Karton

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

PDU BN Essent. Metered, 24xC13, 3xC19 Mess. p. PDU, lok. Anz.+Web, CEE 16 A blau

Technische Eigenschaften	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	CEE 16 A
Auswertung	auf Abstand
Befestigungsmaß (metrisch)	1025,6 mm
Breite	44 mm
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge	3 m
Länge	1000,4 mm
Material	Aluminium
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Sicherung	Nein
Montagerichtung	vertikal
Netzentstörfilter	Nein
SNMP	Ja
Schaltbar	Nein
Temperaturmessung	Ja
Tiefe	58,6 mm
Versorgungsspannung	230 V
Überspannungskategorie	2

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Phasen	Farbe	Mit Zähler	Schnittstelle Ethernet	Speisung	Steuerfunktion	Anzahl der C13 Steckdosen	Anzahl der C19 Steckdosen	Zuleitung	Stecker
691791.104	PDU BN Essent. Metered, 24xC13, 3xC19 Mess. p. PDU, lok. Anz.+Web, CEE 16 A blau	1	Aluminium	Ja	Ja	230 V	Nein	24	3	3 m	1-phasig, Stecker CEE 16 A blau

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION