
# DATENBLATT

## Kabelführungsbügel 40 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte














### Beschreibung

Kabelführungsbügel zur Montage an der Frontseite oder seitlich der 19" Ebene
Seitlich versetzte Montageplatte gestattet den Zugang zu allen Ports der 19" Geräte (z.B. Patch Panel, Switche, etc.)
Schraubmontage in 1HE oder in den seitlichen Ausbrüchen der 19" Profilschienen
Material Stahl, verzinkt

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Aufbau/Verwendung | Kabelführungsbügel zur Montage an der Frontseite oder seitlich der 19" Ebene. Seitlich versetzte Montageplatte ermöglicht den Zugang zu allen Ports der 19" Geräte. Schraubmontage in 1HE oder in der seitlichen Rasterlochung der 19" Profilschienen. |
| Ausführung | Kabelführung |
| Ausführung der Oberfläche | verzinkt |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Kabelführungsbügel 40 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte

| | |
|---|---|
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage | Ja |
| Kategorie | Kabelführung |
| Lieferumfang | 1 x Kabelführungsbügel |
| Schrankserie | Universell |
| Werkstoff | Stahl |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | Breite | Bügellänge | Farbe | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699991.1S | Kabelführungsbügel 40 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte | 1 HE | 40 mm | 40 mm | metallisch | 44,45 mm | 40 mm |
| 699991.2S | Kabelführungsbügel 40 x 80 mm mit seitlich versetzter Montageplatte | 1 HE | 40 mm | 80 mm | metallisch | 44,45 mm | 80 mm |
| 699991.3S | Kabelführungsbügel 80 x 80 mm mit seitlich versetzter Montageplatte | 1 HE | 80 mm | 80 mm | metallisch | 44,45 mm | 80 mm |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION