DATENBLATT

Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m















Beschreibung

• Konvertiert das DisplayPort 1.2-Signal in ein HDMI-Signal
• Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal – besonders geeignet für den Einsatz neuer DisplayPort-Quellen mit einem vorhandenen HDMI-Monitor
• Unterstützt Deep Color, Anwendungsbandbreite 10,8 Gbps und Auflösungen bis zu 4Kx2K
• Kompaktes Design für einfache Anbindung und strukturierte Kabelführung

Technische Spezifikationen

• Unterstützt DisplayPort 1.2 und HDMI 1.4b als Eingang
• Unterstützt eine maximale Videoauflösung von 4Kx2K
• Unterstützt Deep Color 10/12-Bit Videoformate bis zu 1080p und 3D 2,25 Gbit/s (720p / 50/59,94/60 Hz, 1080i / 50/59,94/60 Hz, 1080p / 23,98/24 Hz, 1080P / 50/59,94/60 Hz) bis zu 2,97 Gbps

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m

Anschlüsse
- 1x DisplayPort 20-poliger Stecker
- 1x HDMI 19-poliger Stecker
- Kontaktmaterial: vernickelt
- Umspritzte PVC-Tülle

Kabel
- Innenleiter: AWG 30
- Prüfspannung: 300 V DC
- Geschirmt

Allgemeine Informationen
- Unterstützt 8-Bit- und 10-Bit Deep Color
- Bandbreite 10,8 Gbps

Normen und Zertifizierungen
- UL 20276

Verpackungsinhalt
- 1x Konverterkabel DisplayPort 1.2 auf HDMI

Technische Eigenschaften	
Anschluss 1 Winkelung	180°
Anzahl der Pole Anschluss 1	20
Anzahl der Pole Anschluss 2	19
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1	DisplayPort (DP)
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI Typ A

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
ICOC-DSP-H12-010	Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 1 m	schwarz	1,0 m
ICOC-DSP-H12-020	Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m	schwarz	2,0 m
ICOC-DSP-H12-030	Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 3 m	schwarz	3,0 m

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION