DATENBLATT

HDMI/VGA Konverter, 0,1m









Beschreibung

Es wandelt das HDMI-Signal in ein Standard-VGA-Signal um. Es kann in Geräten wie Adaptern oder intelligenten Kabeln verwendet werden. Es ermöglicht Ihnen, ihr hochauflösendes Bild zu genießen, wenn Sie Filme ansehen oder Spiele auf herkömmlichen VGA-Monitoren oder -Projektoren spielen.

Merkmale
Konvertieren Sie das HDMI-Videosignal in VGA mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1200 - 60 Hz
Einfach zu bedienen: Installation in Sekunden, keine Konfiguration erforderlich
Unterstützt dreifachen 8-Bit-DAC
HDCP 1.4-kompatibel
Konvertieren Sie HDMI1.4b in VGA
Unterstützt Hot-Plug-Erkennung
Chipsatz AG6200

Spezifikationen
Videoeingangssignal: 0,5-1,0 Volt p-p
DDC-Eingangssignal: 5 Volt p-p (TTL)
Eingangsanschluss: Stecker HDMI A (19pin)
Ausgangsanschluss: VGA-Buchse
HDMI-Videoeingangsformat: 480p/576p/720p/1080p
Ausgabe VGA-Videoformat: 1920 x 1200 60 Hz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

HDMI/VGA Konverter, 0,1m

Bereich der Vertikalfrequenz: 50 / 60Hz
Lineares PCM mit 32 kHz, 44,1 kHz und 48 kHz Abtastrate

Physische Informationen
Abmessungen (BxHxT): 43 mm x 14 mm x 44 mm
HDMI-Kabellänge: 100 ± 10 mm
Polybag-Paket

Allgemeine Informationen
Betriebstemperatur: 0° bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -10° bis +80°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Verbrauch (max.) 2W

Zertifizierungen
CE
FCC
RoHS
RAEE

Packungsinhalt
Konverter HDMI zu VGA

Technische Eigenschaften	
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage	Nein
Videonorm	Farbe PAL

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Videoausgänge	Anzahl der Videoeingänge
IDATA-HDMI-VGA2P	HDMI/VGA Konverter, 0,1m	1	1

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION