# DATENBLATT

## Techly USB-C und USB-A 100W Wandladegerät







### Beschreibung

IPW-PD100W-WH ist eine universelle und praktische Lösung für Ihre Schnellladeanforderungen
Laden Sie die meisten USB-Geräte auf, einschließlich Android- und Apple-Geräte
Dieses USB-C™ + USB-A-Wandladegerät ist kompakt und kann problemlos in Ihrem Rucksack oder Ihrer Handtasche verstaut werden, um Ihre Geräte überall aufzuladen
Kompatibel mit Smartphone / Tablet / Tablet-PC / Powerbank und anderen Geräten
Unterstützt Überstrom-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz, um den Akku Ihres Mobiltelefons absolut sicher aufzuladen

Technische Spezifikationen
Eingangsspannung: 110–240 V Wechselstrom
Eingangsfrequenz: 50Hz-60Hz
Effizienzniveau: VI
USB-C™-Ausgang: 5 V 3 A, 9 V 3 A, 12 V 3 A, 15 V 3 A, 20 V 5 A (max. 100 W)
USB-A-Ausgang: 5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A (max. 18 W).
USB-C™ + USB-A: PD 65 W + QC 18 W
Betriebstemperatur: 0-40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 90 %

Schutzmaßnahmen
Überstrom



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Techly USB-C und USB-A 100W Wandladegerät

Überspannung
Übertemperatur
Kurzschluss

Größe
Breite: 39 mm
Höhe: 32 mm
Tiefe: 76 mm

Lieferumfang
IPW-PD100W-WH USB-Ladegerät
Benutzerhandbuch

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -0 – +40 °C |
| Farbe | weiß |
| GaN Technologie (Ja/Nein) | Nein |
| Inklusive Kabel (Ja/Nein) | Nein |
| Material | Kunststoff |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| USB-Anschlüsse (Anzahl & Typ) | 1x USB-C™ + 1x USB-A |
| Überspannungsschutz | Ja |

**Verfügbare Varianten**

| ArtNr. | Bezeichnung | Breite | Höhe | Länge | Mit Entladungsfunktion |
|---|---|---|---|---|---|
| IPW-PD100W-WH | Techly USB-C und USB-A 100W Wandladegerät | 39 mm | 32 mm | 76 mm | Nein |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION