

DATENBLATT

1-Port RJ-45 Gigabit PoE Repeater



Beschreibung

Leitet 802.3af/802.3at/High-Power PoE an das Remote-Gerät weiter
 Verlängert die PoE-Verbindung um weitere 100 Meter
 Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
 Einfache Plug-and-Play-Installation
 Kaskadiert auf 400 Meter

POR-0111 ist das perfekte Zubehör zur Steigerung der Leistung Ihres Power-over-Ethernet-Netzwerks. LevelOne POR-0111, ein 1-Port-PoE-Repeater, der weder Konfiguration noch Strom benötigt, ist ein innovativer Sender, der sowohl Daten als auch Strom über eine Entfernung von weiteren 100 Metern weiterleitet. Die Bereitstellung über einen PoE-Port und einen Nicht-PoE-Port reicht aus, um Netzwerkgeräte wie WLAN Access Points, Netzwerkkameras und andere Geräte mit hoher Geschwindigkeit an das Netzwerk anzuschließen und so eine größere Flexibilität bei der Bereitstellung zu erreichen.

Allgemein
 Farbe Schwarz

Andere
 Zulassungen und Konformität CE/FCC
 Betriebsfeuchtigkeit 0 % RH ~ 90 % RH
 Betriebstemperatur 0°C ~ 40°C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

1-Port RJ-45 Gigabit PoE Repeater

Lagerfeuchtigkeit 0 % RH ~ 90 % RH

Lieferumfang

POR-0111

Schnellinstallationsanleitung

Konformitätserklärung

Physikalische Spezifikationen

Abmessungen (B x T x H) 84 x 65 x 24

Produktgewicht (kg) 0,13

Systemspezifikationen

Portkonfiguration PoE IN, PoE Out

Energieverbrauch <3W

Standards IEEE 802.3 10 Base-T, Ethernet,

IEEE 802.3u 100Base-TX, Fast Ethernet,

IEEE 802.3x Ethernet-Flusskontrolle

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)

Technische Eigenschaften

Gigabit Ethernet	Ja
Hersteller	LevelOne
Power over Ethernet (PoE)	802.3 at (PoE+)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
POR-0111	1-Port RJ-45 Gigabit PoE Repeater	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

